



## Lampe montage vejledning

Tillykke med din VELAMP lampe, som vi håber du bliver glad for i mange år. Fra fabrikkens side har vi gjort vores yderste for at produktet skal fremstå smukt og flot.

### Montage af lampestander

Følg nedenstående vejledning:

1. Læg lampestanderen vandret på et blødt underlag for at beskytte malingen.
2. Monter nedgravningsfoden på lampestandere med de medfølgende bolte, mens lampen ligger vandret.
3. Ledning trækkes op gennem lampen.
4. Standeren rejses lodret og sænkes forsigtig ned i det udgravede hul.
5. Hullet fyldes med sand/jord, eventuelt opblandet med cement.
6. Lampehovedet monteres på standeren. Juster med pinolskruer.
7. Strøm tilsluttes af autoriseret elinstallatør.

### Montage af vægarm

Følg nedenstående vejledning:

1. Vægarm monteres på væggen lige der hvor ledning kommer ud af væggen. Anvend de medfølgende skruer.
2. Ledning føres hen ad fordybningen øverst på vægarmen.
3. Lampehovedet monteres på vægarmen. Juster med pinolskruer.
4. Strøm tilsluttes af autoriseret elinstallatør.

### Lyskilder

Der anvendes E14 LED lyskilder.

#### Antal watt?

Typisk anvendes omkring 2 eller 4watt LED lyskilder. Jo større område der skal oplyses jo større antal watt vælges.

#### Farvegengivelse, antal kelvin (K)

Derudover fås LED-lyskilder med forskellig farvegengivelse. 3000K giver et meget hvidt lys. 2700K giver et varmt hvidt lys. 2100K giver et næsten gulligt lys. Jo større område der skal oplyses jo større antal K vælges, men kan variere.

### Afvaskning

VELAMP produkter må kun afvaskes med rent vand! Der henvises i øvrigt til vores generelle vedligeholdelses vejledning.

### Slagmærker / skader

Ved slagmærker og andre stødskaeder som kan opstå under montering henvises til vores vedligeholdelses vejledning.

